

CANON LBP 6000 SERİSİ DEBİAN TANITMA

İlk olarak sırasıyla şu komutları uç birime kopyala yapıştır yapıyoruz.

```
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libstdc++6:i386 libxml2:i386 zlib1g:i386 libpopt0:i386
```

güncelleme bitince aşağıdaki komutları uç birime kopyalayıp yapıştırıyoruz.

```
wget https://github.com/hieplpvip/canon_printer/raw/master/canon_lbp_setup.sh
```

```
chmod +x canon_lbp_setup.sh
```

```
./canon_lbp_setup.sh
```

komutlarıyla istediğiniz driverı kurup deneyebilirsiniz.

MFC türü kurulumu:

Dosyayı indir	https://download.brother.com/welcome/dlf006893/linux-brprinter-installer-2.2.2-1.gz
Cd komutu ile path bul	cd İndirilenler
Zipi aç	gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*.gz
Dosyayı çalıştır *not: MFC- diye başlayan makinanın adıdır.	bash linux-brprinter-installer-2.2.2-1 MFC-L2751DW
Kurulum ağ üzerinden gerçekleşiyorsa uri seçeneğine y(Evet-yes) de	Y
Gelen listede seçeneğinin numarasını gir Örn: 11: socket://10.27.30.14 gibi bir satır ise	11
Örnek bağlanma kodu	<i>lpadmin -p MFCL2750DW -v socket://10.27.30.14 -E</i>
Sınama yazdırma	<i>lpr -P MFCL2750DW /usr/share/cups/data/testprint</i>